

Solid-State Memory Camcorder

追加機能について _____	JP
About Additional Functions _____	GB
À propos des fonctions supplémentaires _____	FR
Informationen zu zusätzlichen Funktionen _____	DE
Informazioni sulle funzioni aggiuntive _____	IT
Acerca de las funciones adicionales _____	ES
关于附加功能 _____	CS
О дополнительных функциях _____	RU
Sobre as Funções Adicionais _____	BP
Tentang Fungsi Tambahan _____	ID

PXW-FS7
PXW-FS7M2



本書は、PXW-FS7およびPXW-FS7M2の下記のファームウェアバージョンによって変更となる機能について説明しています。

PXW-FS7：ファームウェアバージョン Ver.4.2

PXW-FS7M2：ファームウェアバージョン Ver.1.1

同梱のCD-ROMに収録されている取扱説明書（PDF形式）と併せて本書をお読みください。

プロキシー映像の同期記録に対応

RecordingメニューのSDI/HDMI Rec ControlのSettingメニューに、Parallel Rec設定が追加されました。Parallel Recに設定すると、SDI OUT端子に接続されたワイヤレスアダプターCBK-WA100（別売）のプロキシーファイル記録が、本機の記録動作と同期します。

設定	内容
Off	SDI/HDMI出力信号による外部接続機器の記録／停止を制御しません。
SDI/HDMI Remote I/F	SDI/HDMI出力信号による外部接続機器の記録／停止を制御します。
Parallel Rec	SDI OUT端子に接続されたCBK-WA100のプロキシーファイル記録が、本機の記録動作と同期します。HDMI出力信号による外部接続機器の記録／停止も制御します。

ご注意

- Parallel Rec設定では
 - CBK-WA100で記録されるプロキシーファイルのクリップ名は、本機で記録される映像のクリップ名と同じになります。
 - CBK-WA100のプロキシーファイル記録はスロットAまたはスロットBどちらかの記録状態に従います。どちらか一方のスロットで記録が開始されると、CBK-WA100のプロキシーファイル記録が開始されます。両方のスロットの記録が停止すると、CBK-WA100のプロキシーファイル記録が停止します。
 - CBK-WA100のプロキシーファイル記録を本機の記録動作と同期させるためには、CBK-WA100のSTATUSインジケーターが

黄緑で点灯している必要があります。ただし、以下のいずれかが設定されている場合は、CBK-WA100のプロキシーファイル記録は本機の記録動作と同期しません。

- RecordingメニューのS&Q MotionのSettingがOnの場合
- RecordingメニューのInterval RecのSettingがOnの場合
- RecordingメニューのPicture Cache RecのSettingがOnの場合
- RecordingメニューのSimul RecのRec Button Setを下記のいずれかに設定した状態で、メモリーカードAとメモリーカードBに、同時に記録を行った場合
Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB] Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- CBK-WA100がプロキシーファイル記録できる本機のSDI出力信号は次のとおりです。
 - 1920×1080 59.94i
 - 1920×1080 50i
 - 1920×1080 29.97PsF
 - 1920×1080 25PsF
 - 1920×1080 23.98PsF
 - 1280×720 59.94P
 - 1280×720 50P
- SystemメニューのCodecのSelectでRAWを選択しているときは、Parallel Recに設定できません。
- USBケーブル接続による本機での状態表示、ファイル転送などの機能には対応していません。
- 本機で使用できるCBK-WA100のファームウェアバージョンは3.0以降です。

アイコン表示について

Parallel Rec設定では、ビューファインダー画面の「SDI出力の制御状態表示」（RecCtrl）の位置に下記のアイコンが表示されます。

Parallel

This document describes the changed features of the PXW-FS7 and PXW-FS7M2 introduced by the following firmware versions.

PXW-FS7: Firmware version 4.2

PXW-FS7M2: Firmware version 1.1

Read the following instructions together with the Operating Instructions (PDF format) stored on the accompanying CD-ROM.

Support for proxy video simultaneous recording

A Parallel Rec setting has been added to the SDI/HDMI Rec Control >Setting menu in the Recording menu. When set to Parallel Rec, the CBK-WA100 Wireless Adapter (sold separately), connected to the SDI OUT connector, records a proxy file simultaneously with the recording operation of the camcorder.

Setting	Description
Off	Recording start/stop control for an external connected device using SDI/HDMI output signal is turned off.
SDI/HDMI Remote I/F	Recording start/stop control for an external connected device using SDI/HDMI output signal is enabled.
Parallel Rec	A proxy file is recorded by the CBK-WA100 connected to the SDI OUT connector, simultaneously with the camcorder recording. Recording start/stop control for an external connected device using the HDMI output signal is also enabled.

Notes

- When Parallel Rec is set:
 - The clip name of a proxy file recorded by the CBK-WA100 is the same as the clip name of the video recorded on the camcorder.
 - The CBK-WA100 proxy file recording follows the recording state of either slot A or slot B. When recording starts in either slot, CBK-WA100 proxy file recording starts. When recording stops in both slots, CBK-WA100 proxy file recording stops.
 - The STATUS indicator of the CBK-WA100 must be lit yellow-green in order to synchronize proxy file recording on the CBK-WA100 with the recording operation of the camcorder. Proxy file recording on the CBK-WA100 is not synchronized with the recording operation of the camcorder if any of the following conditions apply.

- When S&Q Motion >Setting in the Recording menu is set to On
- When Interval Rec >Setting in the Recording menu is set to On
- When Picture Cache Rec >Setting in the Recording menu is set to On
- When Simul Rec >Rec Button Set in the Recording menu is set to one of the following when simultaneously recording to memory card A and memory card B

Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]
Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- The SDI output signals of the camcorder for which the CBK-WA100 can record proxy files are given below.
 - 1920×1080 59.94i
 - 1920×1080 50i
 - 1920×1080 29.97PsF
 - 1920×1080 25PsF
 - 1920×1080 23.98PsF
 - 1280×720 59.94P
 - 1280×720 50P
- Parallel Rec cannot be selected when Codec >Select is set to RAW in the System menu.
- The status indicator, file transfer, and some other functions of the camcorder are not supported when it is connected using a USB cable.
- The firmware version of the CBK-WA100 for support by the camcorder is v3.0 and later.

Icon display

When Parallel Rec is set, the following icon appears at the location of the SDI output control status indicator (RecCtrl) on the viewfinder screen.

Parallel

Ce document décrit les fonctions modifiées des PXW-FS7 et PXW-FS7M2 introduites dans les versions de micrologiciel suivantes.

PXW-FS7 : Version de micrologiciel 4.2

PXW-FS7M2 : Version de micrologiciel 1.1

Lisez les instructions suivantes ainsi que le mode d'emploi (format PDF) inclus sur le CD-ROM fourni.

Prise en charge de l'enregistrement simultané de vidéo proxy

Un réglage Parallel Rec été ajouté au menu SDI/HDMI Rec Control >Setting dans le menu Recording. Une fois réglé sur Parallel Rec, l'adaptateur sans fil CBK-WA100 (vendu séparément), connecté au connecteur SDI OUT, enregistre un fichier proxy simultanément avec l'opération d'enregistrement du caméscope.

Réglage	Description
Off	Le contrôle du démarrage/de l'arrêt d'enregistrement pour un dispositif externe connecté à l'aide du signal de sortie SDI/HDMI est désactivé.
SDI/HDMI Remote I/F	Le contrôle du démarrage/de l'arrêt d'enregistrement pour un dispositif externe connecté à l'aide du signal de sortie SDI/HDMI est activé.
Parallel Rec	Un fichier proxy est enregistré par le CBK-WA100 connecté au connecteur SDI OUT, simultanément avec l'enregistrement du caméscope. Le contrôle du démarrage/de l'arrêt d'enregistrement pour un dispositif externe connecté à l'aide du signal de sortie HDMI est également activé.

Remarques

- Lorsque Parallel Rec est réglé :
 - Le nom de plan d'un fichier proxy enregistré par le CBK-WA100 est identique au nom de plan de la vidéo enregistrée sur le caméscope.
 - L'enregistrement du fichier proxy du CBK-WA100 suit l'état d'enregistrement de la fente A ou la fente B. Lorsque l'enregistrement commence dans une des fentes, l'enregistrement du fichier proxy du CBK-WA100 démarre. Lorsque l'enregistrement s'arrête dans les deux fentes, l'enregistrement du fichier proxy du CBK-WA100 s'arrête.

- L'indicateur STATUS du CBK-WA100 doit être allumé en jaune-vert pour pouvoir synchroniser l'enregistrement du fichier proxy sur le CBK-WA100 avec l'opération d'enregistrement du caméscope.

L'enregistrement du fichier proxy sur le CBK-WA100 n'est pas synchronisé avec l'opération d'enregistrement du caméscope si l'une des conditions suivantes s'appliquent.

- Lorsque S&Q Motion >Setting dans le menu Recording est réglé sur On
- Lorsque Interval Rec >Setting dans le menu Recording est réglé sur On
- Lorsque Picture Cache Rec >Setting dans le menu Recording est réglé sur On
- Lorsque Simul Rec >Rec Button Set dans le menu Recording est réglé sur l'une des options suivantes lors de l'enregistrement simultané vers la carte mémoire A et la carte mémoire B
 - Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]
 - Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]
- Les signaux de sortie SDI du caméscope pour lequel le CBK-WA100 peut enregistrer des fichiers proxy sont indiqués ci-dessous.
 - 1920×1080 59.94i
 - 1920×1080 50i
 - 1920×1080 29.97PsF
 - 1920×1080 25PsF
 - 1920×1080 23.98PsF
 - 1280×720 59.94P
 - 1280×720 50P
- Parallel Rec ne peut pas être sélectionné lorsque Codec >Select est réglé sur RAW dans le menu System.
- L'indicateur d'état, le transfert de fichier et d'autres fonctions du caméscope ne sont pas prises en charge lorsqu'il est connecté à l'aide d'un câble USB.
- La version de micrologiciel du CBK-WA100 pour la prise en charge par le caméscope est la v3.0 ou ultérieure.

Affichage d'icône

Lorsque Parallel Rec est réglé, l'icône suivante apparaît à l'emplacement de l'indicateur d'état de contrôle de sortie SDI (RecCtrl) sur l'écran du viseur.

Parallel

In diesem Dokument werden die durch die nachfolgend aufgeführten Firmware-Versionen geänderten Eigenschaften des PXW-FS7 und PXW-FS7M2 beschrieben.

PXW-FS7: Firmware-Version 4.2

PXW-FS7M2: Firmware-Version 1.1

Lesen Sie die folgenden Anweisungen zusammen mit der auf der beiliegenden CD-ROM gespeicherten Bedienungsanleitung (PDF-Format).

Unterstützung für gleichzeitige Aufnahme von Proxy-Video

Im Menü „Recording“ wurde dem Menü „SDI/HDMI Rec Control >Setting“ die Einstellung „Parallel Rec“ hinzugefügt. Bei Einstellung auf „Parallel Rec“ zeichnet der mit dem Anschluss SDI OUT verbundene WLAN-Adapter CBK-WA100 (separat erhältlich) gleichzeitig mit dem Aufzeichnungsvorgang des Camcorders eine Proxy-Datei auf.

Einstellung	Beschreibung
Off	Starten/Stoppen der Aufzeichnung für ein extern angeschlossenes Gerät mithilfe des SDI/HDMI-Ausgangssignals ist deaktiviert.
SDI/HDMI Remote I/F	Starten/Stoppen der Aufzeichnung für ein extern angeschlossenes Gerät mithilfe des SDI/HDMI-Ausgangssignals ist aktiviert.
Parallel Rec	Der mit dem Anschluss SDI OUT verbundene CBK-WA100 zeichnet gleichzeitig mit dem Aufzeichnungsvorgang des Camcorders eine Proxy-Datei auf. Starten/Stoppen der Aufzeichnung für ein extern angeschlossenes Gerät mithilfe des HDMI-Ausgangssignals ist ebenfalls aktiviert.

Hinweise

- Bei Einstellung von Parallel Rec:
 - Der Clipname einer vom CBK-WA100 aufgezeichneten Proxy-Datei ist derselbe wie der des vom Camcorder aufgezeichneten Videos.
 - Die Aufzeichnung der Proxy-Datei durch den CBK-WA100 folgt dem Aufzeichnungsstatus von Speicherkarteneinschub A oder B. Wenn die Aufzeichnung in einem Einschub beginnt, so beginnt auch die Aufzeichnung der Proxy-Datei durch den CBK-WA100. Wenn die Aufzeichnung in beiden

Einschieben stoppt, so stoppt auch die Aufzeichnung der Proxy-Datei durch den CBK-WA100.

- Die Anzeige STATUS des CBK-WA100 muss gelbgrün leuchten, damit die Proxy-Aufzeichnung durch den CBK-WA100 synchron mit den Aufzeichnungsvorgängen des Camcorders erfolgt. Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird die Aufzeichnung der Proxy-Datei durch den CBK-WA100 nicht synchron mit dem Camcorder durchgeführt.

- Wenn „S&Q Motion >Setting“ auf „On“ gesetzt ist

- Wenn „Interval Rec >Setting“ im Menü „Recording“ auf „On“ gesetzt ist

- Wenn „Picture Cache Rec >Setting“ im Menü „Recording“ auf „On“ gesetzt ist

- Wenn „Simul Rec >Rec Button Set“ im Menü

- „Recording“ auf eine der beiden folgenden Einstellungen gesetzt ist, während gleichzeitig auf beide Speicherkarten A und B aufgezeichnet wird:

- Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]

- Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- Die SDI-Ausgangssignale des Camcorders, für welche der CBK-WA100 Proxy-Dateien aufzeichnen kann, sind nachfolgend aufgeführt.

- 1920×1080 59.94i

- 1920×1080 50i

- 1920×1080 29.97PsF

- 1920×1080 25PsF

- 1920×1080 23.98PsF

- 1280×720 59.94P

- 1280×720 50P

- „Parallel Rec“ kann nicht ausgewählt werden, wenn im Menü „System“ für „Codec >Select“ die Einstellung „RAW“ ausgewählt ist.

- Die Statusanzeige, die Dateiübertragung und einige andere Funktionen des Camcorders werden nicht unterstützt, wenn er mithilfe eines USB-Kabels verbunden ist.

- Die Firmware-Version des CBK-WA100 zur Unterstützung durch den Camcorder ist V3.0 und höher.

Symbolanzeige

Wenn „Parallel Rec“ eingestellt ist, wird das folgende Symbol an der Stelle des Status der SDI-Ausgangskontrolle (RecCtrl) im Sucherbildschirm angezeigt.

Parallel

Questo documento descrive le funzioni modificate di PXW-FS7 e PXW-FS7M2 introdotte dalle seguenti versioni firmware.
 PXW-FS7: Versione firmware 4.2
 PXW-FS7M2: Versione firmware 1.1
 Leggere le seguenti istruzioni assieme alle Istruzioni per l'uso (formato PDF) contenute nel CD-ROM allegato.

Supporto per la registrazione video proxy simultanea

Un'impostazione Parallel Rec (registrazione parallela) è stata aggiunta al menu SDI/HDMI Rec Control >Setting nel menu Recording. Se impostato su Parallel Rec, l'adattatore wireless CBK-WA100 (venduto separatamente), collegato al connettore SDI OUT, registra un file proxy contemporaneamente alla funzione di registrazione del camcorder.

Impostazione	Descrizione
Off	Il controllo dell'avvio/arresto della registrazione per un dispositivo esterno collegato che utilizza il segnale di uscita SDI/HDMI è disattivato.
SDI/HDMI Remote I/F	Il controllo dell'avvio/arresto della registrazione per un dispositivo esterno collegato che utilizza il segnale di uscita SDI/HDMI è attivato.
Parallel Rec	Un file proxy viene registrato dall'adattatore CBK-WA100 collegato al connettore SDI OUT, contemporaneamente alla funzione di registrazione del camcorder. Il controllo dell'avvio/arresto della registrazione per un dispositivo esterno collegato che utilizza il segnale di uscita HDMI è anche attivato.

Note

- Quando Parallel Rec è impostato:
 - Il nome del clip di un file proxy registrato tramite CBK-WA100 è lo stesso del nome del clip del video registrato con il camcorder.
 - La registrazione del file proxy tramite CBK-WA100 segue lo stato di registrazione dello slot A o dello slot B. Quando la registrazione inizia in uno dei due slot, la registrazione del file proxy tramite CBK-WA100 si avvia. Quando la registrazione si arresta in

entrambi gli slot, la registrazione del file proxy tramite CBK-WA100 si arresta.

- L'indicatore STATUS dell'adattatore CBK-WA100 deve essere illuminato in giallo-verde per sincronizzare la registrazione del file proxy sul CBK-WA100 con la funzione di registrazione del camcorder.

Se una delle seguenti condizioni si verifica, la registrazione del file proxy sul CBK-WA100 non viene sincronizzata con la funzione di registrazione del camcorder.

- Quando S&Q Motion >Setting nel menu Recording è impostato su On
- Quando Interval Rec >Setting nel menu Recording è impostato su On
- Quando Picture Cache Rec >Setting nel menu Recording è impostato su On
- Quando Simul Rec >Rec Button Set nel menu Recording è impostato su una delle seguenti voci quando si registra contemporaneamente sulla scheda di memoria A e sulla scheda di memoria B
 Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]
 Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- Di seguito riportiamo i segnali di uscita SDI del camcorder per i quali il CBK-WA100 può registrare file proxy.
 - 1920×1080 59.94i
 - 1920×1080 50i
 - 1920×1080 29.97PsF
 - 1920×1080 25PsF
 - 1920×1080 23.98PsF
 - 1280×720 59.94P
 - 1280×720 50P
- Parallel Rec non può essere selezionato quando Codec >Select è impostato su RAW nel menu System.
- L'indicatore di stato, il trasferimento dei file e alcune altre funzioni del camcorder non sono supportati quando il camcorder è collegato tramite cavo USB.
- La versione firmware del CBK-WA100 per il supporto da parte del camcorder è la v3.0, e versioni successive.

Icona visualizzata

Quando Parallel Rec è impostato, la seguente icona viene visualizzata nella posizione dell'indicatore di stato del controllo dell'uscita SDI (RecCtrl) sullo schermo del mirino.



Este documento describe las características modificadas de la PXW-FS7 y la PXW-FS7M2 introducidas por las siguientes versiones de firmware.

PXW-FS7: firmware versión 4.2

PXW-FS7M2: firmware versión 1.1

Lea las siguientes instrucciones junto con el manual de instrucciones (formato PDF) almacenadas en el CD-ROM que se incluye.

Compatibilidad con la grabación simultánea de video proxy

Se ha añadido un ajuste de Parallel Rec al menú SDI/HDMI Rec Control >Setting en el menú Recording. Cuando se establece en Parallel Rec, el Adaptador inalámbrico CBK-WA100 (se vende por separado) conectado al conector SDI OUT graba un archivo proxy simultáneamente con la operación de grabación de la videocámara.

Ajuste	Descripción
Off	Se desactiva el control de inicio/detención de la grabación para un dispositivo conectado externo que utiliza la señal de salida SDI/HDMI.
SDI/HDMI Remote I/F	Se activa el control de inicio/detención de la grabación para un dispositivo conectado externo que utiliza la señal de salida SDI/HDMI.
Parallel Rec	El CBK-WA100 conectado al conector SDI OUT graba un archivo proxy, simultáneamente con la grabación de la videocámara. También se activa el control de inicio/detención de la grabación para un dispositivo conectado externo que utiliza la señal de salida HDMI.

Notas

- Cuando se establece Parallel Rec:
 - El nombre de clip de un archivo proxy grabado por el CBK-WA100 es el mismo que el nombre de clip del vídeo grabado en la videocámara.
 - La grabación del archivo proxy del CBK-WA100 sigue el estado de grabación de la ranura A o de la ranura B. Cuando se inicia la grabación en una de las ranuras, se inicia la grabación del archivo proxy del CBK-WA100. Cuando se detiene la grabación en ambas ranuras, se detiene la grabación del archivo proxy del CBK-WA100.

- El indicador STATUS del CBK-WA100 debe estar iluminado en amarillo-verde para poder sincronizar la grabación del archivo proxy en el CBK-WA100 con la operación de grabación de la videocámara. La grabación del archivo proxy en el CBK-WA100 no se sincronizará con la operación de grabación de la videocámara si se aplica alguna de las siguientes condiciones.

- Cuando S&Q Motion >Setting en el menú Recording esté ajustado en On

- Cuando Interval Rec >Setting en el menú Recording esté ajustado en On

- Cuando Picture Cache Rec >Setting en el menú Recording esté ajustado en On

- Cuando Simul Rec >Rec Button Set en el menú Recording se establezca en una de las siguientes opciones durante la grabación simultánea en la tarjeta de memoria A y en la tarjeta de memoria B
 Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]
 Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- A continuación se indican las señales de salida SDI de la videocámara para las cuales el CBK-WA100 puede grabar archivos proxy.

- 1920×1080 59.94i
- 1920×1080 50i
- 1920×1080 29.97PsF
- 1920×1080 25PsF
- 1920×1080 23.98PsF
- 1280×720 59.94P
- 1280×720 50P

- No se puede seleccionar Parallel Rec cuando Codec > Select está ajustado en RAW en el menú System.
- El indicador de estado, la transferencia de archivos y algunas otras funciones de la videocámara no se admiten cuando se conecta mediante un cable USB.
- La versión de firmware del CBK-WA100 necesaria para que sea compatible con la videocámara es v3.0 y posterior.

Icon display

When Parallel Rec is set, the following icon appears at the location of the SDI output control status indicator (RecCtrl) on the viewfinder screen.



机型名称：存储卡摄录一体机

本文档介绍了因下列固件版本导致的 PXW-FS7 和 PXW-FS7M2 的功能变化。

PXW-FS7：固件版本 4.2

PXW-FS7M2：固件版本 1.1

请阅读下列说明以及随附 CD-ROM 中的使用说明书（PDF 格式）。

支持代理视频同步录制

“录制”菜单的“SDI/HDMI 录制控制”>“设置”菜单中增加了“并行录制”设置。当设为“并行录制”时，连接到 SDI OUT 接口的 CBK-WA100 无线适配器（另售）将与摄像机的录制操作同时录制代理文件。

设置	说明
关	关闭使用 SDI/HDMI 输出信号控制外部连接设备开始 / 停止录制的功能。
SDI/HDMI 远程录制接口	启用使用 SDI/HDMI 输出信号控制外部连接设备开始 / 停止录制的功能。
并行录制	通过连接到 SDI OUT 接口的 CBK-WA100 与摄像机同步录制代理文件。同时还会启用使用 HDMI 输出信号控制外部连接设备开始 / 停止录制的功能。

注意

- 设为并行录制时：
 - CBK-WA100 录制的代理文件的剪辑名称与摄像机中录制的视频的剪辑名称相同。
 - CBK-WA100 代理文件录制会跟随插槽 A 或插槽 B 的录制状态。当在任一插槽中开始录制时，CBK-WA100 代理文件录制也会开始。当两个插槽都停止录制时，CBK-WA100 代理文件录制也会停止。
 - CBK-WA100 的 STATUS 指示灯必须亮起黄绿色，CBK-WA100 上的代理文件录制和摄像机上的录制操作才会

同步。

如果出现下列条件中的任何一个，则 CBK-WA100 上的代理文件录制与摄像机的录制操作不会同步。

- 当“录制”菜单中的“S&Q Motion”>“设置”设为“开”时
- 当“录制”菜单中的“间隔录制”>“设置”设为“开”时
- 当“录制”菜单中的“缓存录制”>“设置”设为“开”时
- 同时录制到存储卡 A 和存储卡 B 时，如果“录制”菜单中的“同步录制”>“录制按钮设置”设为下列中的任何一个
 - 录制按钮 [插槽 A] 手柄录制按钮 [插槽 B]
 - 录制按钮 [插槽 B] 手柄录制按钮 [插槽 A]
- CBK-WA100 可以录制代理文件的摄像机的 SDI 输出信号如下。
 - 1920 × 1080 59.94i
 - 1920 × 1080 50i
 - 1920 × 1080 29.97PsF
 - 1920 × 1080 25PsF
 - 1920 × 1080 23.98PsF
 - 1280 × 720 59.94P
 - 1280 × 720 50P
- 将“系统”菜单中的“编解码器”>“选择”设为“RAW”时，不能选择“并行录制”。
- 使用 USB 电缆连接摄像机时，不支持摄像机的状态指示灯、文件传输和一些其他功能。
- 摄像机支持的 CBK-WA100 的固件版本为 v3.0 或更高版本。

图标显示

设为“并行录制”时，取景器屏幕的 SDI 输出控制状态指示灯 (RecCtrl) 的位置处会出现下列图标。

Parallel

В этом документе описываются изменения функций видеокамер PXW-FS7 и PXW-FS7M2 в следующих версиях встроенного программного обеспечения.

PXW-FS7: версия встроенного ПО 4.2
 PXW-FS7M2: версия встроенного ПО 1.1
 Приведенные ниже инструкции следует использовать совместно с инструкцией по эксплуатации (в формате PDF), записанной на прилагаемом компакт-диске.

Поддержка одновременной записи прокси-видео

В пункт SDI/ HDMI Rec Control >Setting меню Recording добавлено значение Parallel Rec. Когда задано значение Parallel Rec, беспроводной адаптер CBK-WA100 (продается отдельно), подключенный к разъему SDI OUT, записывает прокси-файл одновременно с записью в видеокамере.

Значение	Описание
Off	Возможность запуска/остановки записи для подключенного внешнего устройства с помощью сигнала с выхода SDI/HDMI отключена.
SDI/HDMI Remote I/F	Возможность запуска/остановки записи для подключенного внешнего устройства с помощью сигнала с выхода SDI/HDMI включена.
Parallel Rec	Одновременно с записью в видеокамере, модуль CBK-WA100, подключенный к разъему SDI OUT, записывает прокси-файл. Возможность запуска/остановки записи для подключенного внешнего устройства с помощью сигнала с выхода HDMI также включена.

Примечания

- Если задано значение Parallel Rec:
 - Название прокси-файла, записанного модулем CBK-WA100, совпадает с названием клипа, записанного видеокамерой.

- Запись прокси-файла модулем CBK-WA100 производится в соответствии с состоянием записи гнезда A или B. Когда начинается запись в одно из гнезд, одновременно начинается запись прокси-файла модулем CBK-WA100. Когда запись в оба гнезда останавливается, останавливается запись прокси-файла модулем CBK-WA100.
- Чтобы запись прокси-файла модулем CBK-WA100 производилась синхронно с записью в видеокамере, индикатор STATUS модуля CBK-WA100 должен гореть желто-зеленым цветом.
 - Запись прокси-файла модулем CBK-WA100 не синхронизируется с записью в видеокамере, если выполняется одно из указанных ниже условий.
 - Когда параметр S&Q Motion >Setting в меню Recording имеет значение On
 - Когда параметр Interval Rec >Setting в меню Recording имеет значение On
 - Когда параметр Picture Cache Rec >Setting в меню Recording имеет значение On
 - Когда для параметра Simul Rec >Rec Button Set в меню Recording задано одной из следующих значений при одновременной записи на карты памяти A и B:
 - Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]
 - Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- Ниже перечислены выходные сигналы SDI видеокамеры, для которых модуль CBK-WA100 может записывать прокси-файлы.
 - 1920×1080 59.94i
 - 1920×1080 50i
 - 1920×1080 29.97PsF
 - 1920×1080 25PsF
 - 1920×1080 23.98PsF
 - 1280×720 59.94P
 - 1280×720 50P
- Невозможно выбрать значение Parallel Rec, если в меню System для параметра Codec >Select задано значение RAW.
- Индикатор состояния, передача файлов и некоторые другие функции видеокамеры не поддерживаются, когда она подключена с помощью кабеля USB.
- Видеокамера поддерживает модули CBK-WA100 с версией встроенного ПО v3.0 и выше.

Отображаемый значок

Если задано значение Parallel Rec, на экране видоискателя в позиции состояния контроля выхода SDI (RecCtrl) отображения показанный ниже значок.



Esse documento descreve os recursos que foram alterados no PXW-FS7 e no PXW-FS7M2 implementados nas seguintes versões de firmware.

PXW-FS7: Versão 4.2 do firmware

PXW-FS7M2: Versão 1.1 do firmware

Leia as instruções a seguir juntamente com as Instruções de Operação (formato PDF) armazenado no CD-ROM que acompanha seu produto.

Suporte para gravação simultânea de vídeos proxy

Uma configuração Parallel Rec foi adicionada ao menu SDI/HDMI Rec Control >Setting no menu Recording. Quando estiver definido como Parallel Rec, o adaptador sem fio CBK-WA100 (vendido separadamente), conectado ao conector SDI OUT, grava um arquivo proxy simultaneamente à operação de gravação da câmera de vídeo.

Configuração	Descrição
Off	O controle de iniciar/encerrar a gravação para um dispositivo externo conectado usando um sinal de saída SDI/HDMI está desativado.
SDI/HDMI Remote I/F	O controle de iniciar/encerrar a gravação para um dispositivo externo conectado usando um sinal de saída SDI/HDMI está habilitado.
Parallel Rec	Um arquivo proxy é gravado pelo CBK-WA100 conectado ao conector SDI OUT, simultaneamente à gravação da câmera de vídeo. O controle de iniciar/encerrar a gravação para um dispositivo externo conectado usando um sinal de saída HDMI também está habilitado.

Notas

- Quando Parallel Rec está definido:
 - O nome do clipe de um arquivo proxy gravado pelo CBK-WA100 é o mesmo que o do vídeo gravado na câmera de vídeo.
 - A gravação do arquivo proxy pelo CBK-WA1000 segue o estado de gravação do compartimento A ou do B. Quando a gravação começa em um dos compartimentos, a gravação do arquivo proxy pelo

CBK-WA100 começa. Quando a gravação para, a gravação do arquivo proxy pelo CBK-WA100 para.

- O indicador STATUS do CBK-WA100 deve estar aceso com uma cor amarelo-esverdeada para sincronizar a gravação do arquivo proxy no CBK-WA100 com a operação de gravação da câmera de vídeo.

A gravação do arquivo proxy no CBK-WA100 não está sincronizada com a operação de gravação da câmera de vídeo se quaisquer das condições a seguir se aplicam.

- Quando S&Q Motion >Setting no menu Recording está na posição On
- Quando Interval Rec >Setting no menu Recording está na posição On
- Quando Picture Cache Rec >Setting no menu Recording está na posição On
- Quando Simul Rec >Rec Button Set no menu Recording está definido como um dos seguintes valores ao gravar simultaneamente no cartão de memória A e no B

Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]

Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]

- Os sinais de saída SDI da câmera de vídeo para a qual o CBK-WA100 pode gravar arquivos proxy estão abaixo.
 - 1920×1080 59.94i
 - 1920×1080 50i
 - 1920×1080 29.97PsF
 - 1920×1080 25PsF
 - 1920×1080 23.98PsF
 - 1280×720 59.94P
 - 1280×720 50P
- Parallel Rec não pode ser usado quando Codec >Select está definido como RAW no menu System.
- O indicador de status, a transferência de arquivos e algumas outras funções da câmera de vídeo não são suportadas quando ela está conectada usando um cabo USB.
- As versões do firmware do CBK-WA100 com suporte para a câmera de vídeo são a v3.0 e posteriores.

Ícone exibido

Quando Parallel Rec está definido, o ícone a seguir aparece no local do indicador de status do controle de saída SDI (RecCtrl) na tela do visor.

Parallel

Dokumen ini menjelaskan fitur yang telah diubah dari PXW-FS7 dan PXW-FS7M2 yang diperkenalkan oleh versi firmware berikut.
 PXW-FS7: Firmware versi 4.2
 PXW-FS7M2: Firmware versi 1.1
 Bacalah petunjuk berikut serta Petunjuk Pengoperasian (format PDF) yang tersimpan di CD-ROM yang disertakan.

Dukungan untuk perekaman video proxy simultan pengaturan

Parallel Rec telah ditambahkan ke menu SDI/HDMI Rec Control >Setting pada menu Recording. Saat disetel ke Parallel Rec, Adaptor Nirkabel CBK-WA100 (dijual terpisah) yang terhubung ke konektor SDI OUT, mencatat file proxy bersamaan dengan operasi perekaman camcorder.

Pengaturan	Penjelasan
Off	Merekam kontrol mulai/berhenti untuk perangkat eksternal yang terhubung dengan menggunakan sinyal output SDI/HDMI dimatikan.
SDI/HDMI Remote I/F	Merekam kontrol mulai/berhenti untuk perangkat eksternal yang terhubung dengan menggunakan sinyal output SDI/HDMI diaktifkan.
Parallel Rec	File proxy direkam oleh CBK-WA100 yang terhubung ke konektor SDI OUT, bersamaan dengan perekaman camcorder. Merekam kontrol mulai/berhenti untuk perangkat eksternal yang terhubung menggunakan sinyal output HDMI juga diaktifkan.

Catatan

- Saat Parallel Rec disetel:
 - Nama klip file proxy yang direkam oleh CBK-WA100 sama dengan nama klip video yang direkam pada camcorder.
 - Rekaman file proxy CBK-WA100 mengikuti keadaan perekaman slot A atau slot B. Saat perekaman dimulai di kedua slot, perekaman file proxy CBK-WA100 dimulai. Saat perekaman berhenti di kedua slot, perekaman file proxy CBK-WA100 berhenti.

- Indikator STATUS CBK-WA100 harus berkedip kuning-hijau untuk menyinkronkan rekaman file proxy pada CBK-WA100 dengan operasi perekaman camcorder.
 Pencatatan file proxy pada CBK-WA100 tidak disinkronisasi dengan operasi perekaman camcorder jika salah satu dari kondisi berikut berlaku.
 - Jika S&Q Motion >Setting dalam menu Recording diatur ke "On"
 - Jika Interval Rec >Setting dalam menu Recording diatur ke "On"
 - Jika Picture Cache Rec >Setting dalam menu Recording diatur ke "On"
 - Jika Simul Rec >Rec Button Set dalam menu Recording diatur ke salah satu berikut ini saat bersamaan merekam ke kartu memori A kartu memori B
 - Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB]
 - Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA]
- Sinyal output SDI dari camcorder di mana CBK-WA100 dapat merekam file proxy diberikan di bawah ini.
 - 1920x1080 59.94i
 - 1920x1080 50i
 - 1920x1080 29.97PsF
 - 1920x1080 25PsF
 - 1920x1080 23.98PsF
 - 1280x720 59.94P
 - 1280x720 50P
- Parallel Rec tidak dapat dipilih jika Codec >Select diatur ke RAW dalam menu System.
- Indikator status, transfer file, dan beberapa fungsi camcorder lainnya tidak didukung saat terhubung menggunakan kabel USB.
- Versi firmware CBK-WA100 untuk dukungan camcorder adalah v3.0 dan yang lebih baru.

Tampilan ikon

Saat Parallel Rec diatur, ikon berikut muncul di lokasi indikator status kontrol output SDI (RecCtrl) pada layar jendela bidik.

Parallel

